

## LARS ja LARE Antennirasiat 5-860 MHz

Antennipistorasian kautta vastaanotin voidaan kytkeä taloverkkoon. Se on jakoverkon viimeinen passiivinen komponentti, josta liitântäjohtodon avulla siirretään signaalit tilaajan vastaanottiin. Antennipistorasiassa on liitännät televisiolle, radiolle ja satelliittivastaanottimelle. Riippuen vastaanottimille tarkoitettujen liittimien määrästä puhutaan kaksi- tai kolmiliittimisestä antennipistorasiasta.



LARS-antennirasioissa on erilliset lähdöt TV:lle ja radiolle. Rasioiden silumiinirunko on mekaanisesti vahva ja sähköisesti tiivis. Antennipistorasiat on valmistettu pinta-asennuskomponenteilla. Tämä mahdollistaa erinomaiset suurtaajuusominaisuudet.

Ketjutettavien antennirasioiden perusvaimennukset ovat n. 0.75 dB kaltevat siten että pienin vaimennus saavutetaan UHF-alueen yläpäässä.

### TEKNISET TIEDOT

### Antennirasiat 5-860 MHz

| Tyyppi       | SSTL no. | Käyttö                                   | Läpimeno-<br>vaimennus<br><br>dB | Rasia-<br>vaimennus<br><br>dB    | Suojaus-<br>vaimennus<br><br>dB | Keskiö-<br>levyn<br>koko<br>mm | Asennus-<br>kaapeli |
|--------------|----------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| LARS 01      | 7541622  | Haaroittimen<br>haaraan<br>1 rasia/haara | Ei ketjutettava                  | ULA 1.2<br>III 0.3<br>UHF 0.8    | 70                              | 48x48                          | AL 112,<br>Tellu 13 |
| LARS 08      | 7541610  | Ketjutettava                             | ULA 1.5<br>III 1.7<br>UHF 2.5    | ULA 9.3<br>III 8.3<br>UHF 8.0    | 70                              | 48x48                          | AL 112<br>Tellu 13  |
| LARS 13      | 7541613  | Ketjutettava                             | ULA 1.2<br>III 1.2<br>UHF 1.5    | ULA 13.5<br>III 12.7<br>UHF 12.5 | 70                              | 48x48                          | AL 112<br>Tellu 13  |
| LARE 01 OIRT | 7541621  | Haaroittimen<br>haaraan<br>1 rasia/haara | Ei ketjutettava                  | ULA 1<br>III 1<br>UHF 1          | 70                              | 48x48                          | AL 112,<br>Tellu 13 |
| LARE 14 2xTV | 7541634  | Ketjutettava                             | ULA 1<br>III 1<br>UHF 1          | ULA 14<br>III 14<br>UHF 14       | 70                              | 48x48                          | AL 112,<br>Tellu 13 |
| LARE 14 OIRT | 7541636  | Ketjutettava                             | ULA 1<br>III 1<br>UHF 1          | ULA 14<br>III 14<br>UHF 14       | 70                              | 48x48                          | AL 112,<br>Tellu 13 |
| LARE 23      | 7541640  | Ketjutettava                             | ULA 0.5<br>III 0.5<br>UHF 0.5    | ULA 23<br>III 23<br>UHF 23       | 70                              | 48x48                          | AL 112,<br>Tellu 13 |

## LARS ja LARE Antennirasiat 5-2150 MHz

LARS- antennirasiat ovat varustettu TV-, R- ja SAT-liittimellä. Käytettäessä multikytkintä tai suodinta voidaan yksikaapelijakeluna toteuttaa tähtimäinen jakoverkko käyttäen LARS 301 antennirasiaa ja LAJX jaottimia ja haaroittimia.

### TEKNISET TIEDOT

#### Antennipistorasiat 5-2150 MHz

| Tyyppi     | SSTL no. | Käyttö                                          | Läpimeno-<br>vaimennus             | Rasia-<br>vaimennus                    | Säteily                                    | Keskiö-<br>levyn<br>koko<br>mm | Asennus-<br>kaapeli | DC-<br>läpi-<br>syöttö                         | Liittimet |
|------------|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------|
|            |          |                                                 | dB                                 | dB                                     | dB                                         |                                |                     |                                                |           |
| LARE-SAT 2 | 7541670  | Esim. kaape-<br>loitaessa<br>V ja H<br>erikseen | Ei<br>ketjutettava                 | ULA -<br>I/III -<br>UHF -<br>SAT 1     | ULA >75<br>I/III >75<br>UHF >75<br>SAT >75 | 48x48                          | AL 112,<br>Tellu 13 | Ei                                             | 2×IEC     |
| LARS 301   | 7541675  | Haaroittimen<br>haaraan<br>1 rasia/haara        | Ei<br>ketjutettava                 | ULA 2.5<br>I/III 1.8<br>UHF 3<br>SAT 3 | ULA >75<br>I/III >75<br>UHF >65<br>SAT >65 | 48x48                          | AL 112,<br>Tellu 13 | Yksi-<br>suuntainen<br>sat.liittimen<br>kautta | 2×IEC/F   |
| LARS 314   | 7541680  | Ketjutettava                                    | ULA 2<br>I/III 2<br>UHF 2<br>SAT 2 | ULA 14<br>I/III 14<br>UHF 14<br>SAT 16 | ULA >75<br>I/III >75<br>UHF >65<br>SAT >55 | 48x48                          | AL 112<br>Tellu 13  | Ei                                             | 2×IEC/F   |



LARS 301

### Antennirasioiden peitelevyt ja pintakupit



LARS-KL (7541644)

- Keskiölevy LARS 01/08/13 ja LARE -antennirasioille
- mitat: 48 x 48 mm



JUSSI KL (7541649)

- ENSTO-sarjan Jussi keskiölevy. Soveltuu LARS- ja LARE-antennirasioiden kanssa.
- Mitat: 48 x 48 mm



LARS PL (7541646)

- Peitelevy LARS- 01/08/13 antennirasioille
- mitat: 80 x 80 mm



JUSSI KL3 (7541685)

- ENSTO- sarjan Jussi keskiölevy LARS 301/314 antennirasioille.
- Mitat: 48 x 48 mm



LARE PK (7541647)

- Pinta-asennus kotelo LARS- ja LARE- antennirasioille
- mitat: 81 x 81 x 32 mm



LARS-KL3 (7541685)

- Peitelevy LARS 301/314 antennirasioille.
- Mitat: 48 x 48 mm