

Easy UPS BVS

Schneider Electric Easy UPS BVS tuoteperhe on suunniteltu niin kotitalouksien sähkölaitteiden kuin toimistojen työpisteiden varmennukseen sähköjakelun kannalta jopa kaikkein epävakaimmissa olosuhteissa.

Easy UPS BVS on monipuolinen ja korkealaatuinen UPS laite, joka on suunniteltu toimimaan vaihtelevissa sähkönlaatuolosuhteissa valmistajalta, johon miljoonat asiakkaat ympäri mailman luottavat.



se.com/fi

Life Is On

Schneider
Electric



Easy UPS BVS tuoteperheen ominaisuudet

Suunniteltu suuri- ja pienitehoisille laitteille

Soveltuu pienitehoisille laitteille, kuten modeemille ja reitittimelle tai suuritehoisille laitteille, esimerkiksi PC:lle tai pelikonsolleille.

Varakäyntiaikaa jopa tunneiksi

Erinomainen laite varmistamaan nettiyhteyden ylläpitämiseen jopa tunteja tai ajamaan hallitusti alas esimerkiksi PC.

Automaattinen jännitteensäätö (AVR)

Suodattaa jännitekuoppia ja ylijännitteitä turvalliselle tasolle epävakaisissa olosuhteissa. Toiminta pidentää myös akuston käyttöikää korjaamalla pitkäkestoisia jännitteen vaihteluita viemättä tehoa akustolta.

Luotettava ylijännitesuojaus

Suojaa laitteita ukkosta ja ylijännitteitä vastaan.

Seinäkiinnitys ja kompakti koko

Seinäkiinnitys ja laitteen kompakti koko mahdollistavat laitteen kiinnittämisen huomaamattomasti.

Älykäs lataus

Laitteen akku latautuu UPS:n ollessa pois päältä.

Kylmäkäynnistystoiminto

Mahdollistaa laitteen käynnistämisen, kun verkkovirtaa ei ole saatavilla.

Akuston diagnostiikka

Laite varoittaa käyttäjää akuston tilasta.

Kahden vuoden takuu ja asiakastuki

Asiakaspalvelu on tavoitettavissa puhelimitse ja netissä.

Tekniset tiedot

Easy UPS BVS -mallit, tuloliitântä IEC

Malli		BVS500I Snro 84 115 16	BVS650I Snro 84 115 27	BVS800I Snro 84 115 29	BVS1000I Snro 84 115 14
Lähtö	Tehokapasiteetti (W)	300 W / 500 VA	375 W / 650 VA	450 W / 800 VA	600 W / 1000 VA
	Akuston lähtöjännite	230VAC +/-10%			
	Lähdön taajuusalue (synkronoituna)	50 Hz or 60 Hz +/-1 Hz			
	Topologia	Line interactive			
	Lähtöliitännät	(6) IEC akkuvarmennettua lähtöliitaintää			
Tulo	Tulojännitealue	170-280 (V)			
	AC tulon sulake	5A		10A	
	Tuloliitaintä	IEC			
	Virtajohdon pituus	1.5 (m)			
Akusto	Akuston tyyppi (huoltovapaa)	12 V / 4.5 AH X1	12 V / 7 AH x 1	12 V / 7 Ah x 1	12 V / 9Ah X 1
	Typillinen latausaika	6-8 tuntia			
Varakäyntiaika	120 W varakäyntiaika (min)	5	10	15	17
	180 W varakäyntiaika (min)	3	6	9	10
	240 W varakäyntiaika (min)	0.5	2	2.5	2.5
Fyysiset mitat ja takuut	Fyysiset mitat	9,25 cm x 16,05 cm x 30,5 cm			
	Paino	3,9 kg	4,5 kg	5,3 kg	5,7 kg
	Takuu	2 vuotta			

Easy UPS BVS -mallit, tuloliitântä Schuko

Malli		BVS650I-GR Snro 84 115 28	BVS800I-GR Snro 84 115 30	BVS800I-GR Snro 84 115 30	BVS1000I-GR Snro 84 115 15
Lähtö	Tehokapasiteetti (W)	300 W / 500 VA	375 W / 650 VA	450 W / 800 VA	600 W / 1000 VA
	Akuston lähtöjännite	230VAC +/-10%			
	Lähdön taajuusalue (synkronoituna)	50 Hz or 60 Hz +/-1 Hz			
	Topologia	Line interactive			
	Lähtöliitännät	(4) Schuko akkuvarmennettua lähtöliitääntää			
Tulo	Tulojännitealue	170-280 (V)			
	AC tulon sulake	5A		7A	
	Tuloliitääntä	Schuko			
	Virtajohdon pituus	1.5 (m)			
Akusto	Akuston tyyppi (huoltovapaa)	12 V / 4.5 AH X1	12 V / 7 AH x 1	12 V / 7 Ah x 1	12 V / 9Ah X 1
	Typillinen latausaika	6-8 tuntia			
Varakäyntiaika	120 W varakäyntiaika (min)	5	10	15	17
	180 W varakäyntiaika (min)	3	6	9	10
	240 W varakäyntiaika (min)	0.5	2	2.5	2.5
Fyysiset mitat ja takuut	Fyysiset mitat	9,25 cm x 16,05 cm x 30,5 cm			
	Paino	3,9 kg	4,5 kg	5,3 kg	5,7 kg
	Takuu	2 vuotta			



Lue lisää Schneider Electricistä www.se.com/fi
tai ota yhteys paikalliseen Schneider Electric -edustajaan.

Schneider Electric Finland Oy

Sokerilinnantie 11 C
02600 Espoo

www.se.com/fi

Toukokuu 2021

©2014-2020 Schneider Electric. All Rights Reserved. Life Is On Schneider Electric is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Life Is On

Schneider
Electric™