

Rele 2-napainen

REL-01-2P
SNRO. 26 189 19



2-napainen rele, jolla voidaan katkaista vaihe sekä nollajohdin. Tuote voidaan ohjata langattomasti sovelluksen tai muiden Plejd-tuotteiden avulla.

- Jopa 16 A, kun katkaiset vain vaiheen (L) tai 13 A katkaistessasi kaksi kuormaa.
- Kaksi sisääntuloa soveltuu palautusjousipainikkeelle, kytkimelle sekä liiketunnistimelle.
- Nollapistekytkeä/ylikuormasuoja.
- Aikatoiminnot, kuten ajastin, astro- ja viikkokello.
- Valaistustilanteet mobiililaitetta, tablettia ja painikeohjausta varten.


Tuote asennetaan rasiaan painikkeen/kannen taakse tai seinään tai DIN-kiskoon asennuspidikkeen MNT-01 avulla (SNRO. 26 189 05 ei sisälly).

Kuorma


	PF	Nimellis-teho	VA	Virta
Halogenei/hehkulamppu (230 V)	1	3 000 W	3 000	13 A*
LED-kuormitukset	0,9	800 W	1 000	4 A
Loisteputki, kompensoimaton	0,3	700 W	2 300	10 A
Loisteputki, kompensoitu	0,85	1 500 W	1 750	8 A
Matalajännitehalogenei, elektroninen	0,8	1 500 W	1 750	8 A
Matalajännitehalogenei, perinteinen	0,95	1 200 W	1 200	5 A
Energiansäästölamput	0,6	500 W	800	4 A

*3 500 W/16 A katkaistaessa yhden kuorman.

1-napainen



2-napainen



VERKKOJÄNNITE

230 V/50 Hz

VALMIUSTILAN KULUTUS

0,3 W

KÄYTTÖLÄMPÖTILA

-25 ... +35 °C

MITAT

46x46x18 mm

JOHDINALA

Liitännät: 0,5–4,0 mm²

KATKAISIMEN TYYPPI

Rele, Mikroväli (μ)

SUOJAUS

Ohjelmiston ylikuormenemissuoja
Nollapistekytkeä/ylikuormasuoja

YHTEYDET

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

KANTAMA

Noin 10 m sisätiloissa.
Plejdin mesh-teknikka pidentää
kantavuutta, koska laitteet ovat
yhteydessä toisiinsa.

