



2 x MC-MULTIGATE 16



PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

KESKUKSESSA SUOJA OVI



MC-MULTIGATE 16
Aihiot 1x48+1x37,5 mm

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3332051	Nimellinen toisituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli IT-boxer 3836J2T/1600			4--5 autom./vaihe 0,7
PL / kW	InA / A	Un / V	PH / kW
			6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	Un	400 V	Nimellistajuuus
Apupiirin nimellisjännite	-	V	50 Hz
Nimellisieristysjännite	Ui	400 V	Suojous sähköiskulta
Nimellisvirta, keskus	InA	63 A	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	Maadoitusjärjestelmä
Terminen rajavirta	Icw 1s	< 10 kA	TN-S järjestelmä
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA	Ympäristöolot
			Normaalit
			EMC-käyttöympäristö
			A ja B
			Paino
			- kg

boxer

UTU UTU OY
MADE IN FINLAND

MALLI IT-boxer 3836J2T/1600

InA 63 A EN 61 439-3

Un 400 V IP 30

F 50 Hz TYÖ N:O

UTU UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn. TV Pvm. 3.5.2017
Tark. JK Muutos
Hyv. PK Suhde 1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/3 Arkistotunnus
Piir. n:o

3332051

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS	
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35)	/63			
						Ohjauksiviliittimet (22, 23, 32, 33)
	L1	1.1		C10		
	L2	1.2		C10		
	L3	1.3		C10		
	L1	2.1		C10		
	L2	2.2		C10		
	L3	2.3		C10		
	L1	3.1		C16		
	L2	3.2		C16		
	L3	3.3		C16		
	L1	4.1		C16		
	L2	4.2		C16		
	L3	4.3		C16		
	L1	5.1		C16		
	L2	5.2		C16		
	L3	5.3		C16		
	L1	6.1		C16		
	L2	6.2		C16		
L3	6.3		C16			
L1	7	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C10			
L1	8.1		C10			
L2	8.2		C10			
L3	8.3		C10			
L1	8.4		C16			
L2	8.5		C16			
L3	8.6		C16			

