

## 230 VAC Optinen palvaroitin paristovarmennus



### Tuote

Tuotekoodi:	EI146
Sähkönumero:	7137663
Valmistaja:	EI Electronics

### Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	EI140-sarja (230V ja paristo)
Valmistaja:	EI Electronics
Mitat:	50 (korkeus) x 152 (halkaisija)
Sireeni:	85 dB / 3 m
Virransyöttö:	AC 230 V
Hyväksyntä:	EN14604:2005
Ketjutettava:	Kaapelilla, Langattomasti lisävarusteella
Varmennustapa:	Paristo
Tunnistustyyppi:	Savu, optinen

EI146 optinen palvaroitin 230V-sähköverkkoon paristovarmennuksella

1. Suositeltu paristo: [PAR-LR61](#) 9V alkaliparisto Energizer 522/6LR61 tai Duracell MN1604.

## Luotettava palosuojaus asuntoon 230V sähköverkkoon kytketyillä palvaroittimilla

EI140-sarjaan kuuluu kolme varoitinmallia; ionisoiva palvaroitin, optinen palvaroitin ja lämpöilmaisin. Kaikki EI140-sarjan ilmaisimet sisältävät Easi-fit-asennuspohjan, joten ilmaisimien asentaminen on todella nopeaa ja vaivatonta.

EI146 on optinen palvaroitin, joka havaitsee hyvin hitaasti kytevät ja etenevät tulet, joista syntyy paljon savua. Optinen palvaroitin suositellaan asennettavaksi olohuoneisiin ja makuuhuoneisiin. Palvaroitinta ei saa asentaa keittiöön, tai alueille, joissa esiintyy luonnostaan höyryä tai savua vikahtälytysten estämiseksi.

## Palovaroittimien ketjutus

On suositeltavaa, että asunnon palovaroittimet ketjutetaan yhteen, jolloin yhden havaitessa savua kaikki varoittimet hälyttävät ja todennäköisyys hälytyksen havaitsemiseen kasvaa. Varoittimet liitetään joko kaapeloimalla tai käyttämällä EI168 Radiolinkasennuspohjaa, jolloin ilmaisimien välinen tiedonsiirto kulkee langattomasti. Jopa 12 palovaroitinta voidaan kytkeä yhteen järjestelmään.

## Palovaroittimien toiminta ja testaus

Kaikissa ilmaisimissa on sisäänrakennettu sireeni, jonka teho on 85dB 3 metrin etäisyydeltä. Lisäksi kaikissa ilmaisimissa on alkalivarakäyntiparisto sähkökatkojen varalle.

Palovaroittimet pitää testata säännöllisesti, jotta voidaan olla varmoja niiden toimintavalmiudesta. Koska varoittimet tulee asentaa keskelle kattoa, on niihin hankala yltää. EI140-sarjaan voidaan liittää niin kaapeloitavia kuin langattomiakin etäohjaimia, ja varoittimien testaaminen on huomattavasti vaivattomampaa. Etäohjaimet mahdollistavat laajemmankin järjestelmän hallinnan turvallisesti ja helposti.

Toiminnan testauksen lisäksi, palovaroittimiin kytketyllä etäohjaimella voidaan hiljentää vikahälytykset ja löytää ensimmäisenä hälyttänyt varoitin, jos kiinteistössä on ketjutettuja palovaroittimia.

Palovaroittimet suositellaan sijoitettaviksi kaikkiin makuuhuoneisiin ja ulospääsyreitille.