

## M18 FPM-0X | M18 FUEL™ sekoituskone



- Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori antaa tarvittavan voiman raskaiden yhdisteiden, kuten betonin ja laastin, sekoittamiseen.
- REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen ylikuormitusuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa.
- REDLITHIUM-ION™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän.
- 3 eri tapaa säädellä nopeutta takaavat puhtaat ja tasaiset sekoitukset (8-portainen nopeudenvälitsin, nopeudensäätökytkin ja lukituspainike).
- 180° säädettävä kahva, 16 säätöasetusta auttavat löytämään aina sopivan työasennon.
- M14-karakiinnitys.
- Virtamittari ja LED-valo.

	M18 FPM-0X
Akkutyyppe	Li-ion
Akun kapasiteetti (Ah)	-
Kuormittamaton nopeus (r/min)	0 - 550
Maks. sekoittimen halkaisija [mm]	120
Maks. suositeltu sekoituskapasiteetti [kg/l]	20
Mukana laturi	-
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Paino akun kanssa (kg)	3.0
Toimitetaan	HD Box
Voltit (V)	18