



ADH925

### Vikavirtajohdonsuojakatkaisija 1L+N 6kA B-25A 30mA tyyppi A-HI

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250611013075

**Sähkönumero:** 3263804

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija DIN VDE 0664 osa 20 / EN61009-1 ja DIN VDE 0664 osa 21 / EN61009-2-1 mukaan, HI-häiriösuojalisätoiminnolla. Kosketussuojaus DIN VDE 0660 osa 514 mukaan. Kaksoisliittimet virtakisko- ja johdinliityntää varten tuotteen alapinnassa, etupinnassa sininen testipainike ja vikavirtavian ilmaisu. Helppo vaihtaa ja lisätä virtakiskoasennukseen käytännöllisen DIN-kiskokiinnikkeen ansiosta. Tuotteeseen voidaan liittää jälkiasennettavia lisämoduuleita. Kojee on varustettu saranakantisella merkintäikkunalla ryhmämerkinnöille.

#### ETIM-tiedot:

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Napojen määrä yhteensä              | 2      |
| Nimellisjännite                     | 240 V  |
| Nimellisvirta                       | 25 A   |
| Mitoitettu vikavirta                | 0.03 A |
| Vikavirran tyyppi                   | A      |
| Virranrajoitusluokka                | 3      |
| Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2 | 10 kA  |
| Jännitetyyppi                       | AC     |
| Taajuus                             | 50 Hz  |
| Laukaisukäyrä                       | B      |
| Ylijänniteluokka                    | 3      |
| Ympäristön likaantumisaste          | 2      |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä)     | 2      |
| Upotussyvyys                        | 68 mm  |
| Kotelointiluokka (IP)               | IP20   |

#### Hyväksynät / merkinnät:

