



ADS925D

### Vikavirtajohdonsuojakatkaisija 1L+N 6kA B-25A 30mA tyyppi A QuickConnect

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250611068167  
**Sähkönumero:** 3246290

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija DIN EN 60898-1 ja VDE 0641-11 mukaan, QuickConnect-jousiliittimillä syöttö 63A asti ja lähtö 20A asti. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kaksoisliittimet virtakisko- ja johdinliityntää varten tuotteen alapinnassa, etupinnassa sininen testipainike ja vikavirtavian ilmaisu. Helppo vaihtaa ja lisätä virtakiskoasennukseen käytännöllisen DIN-kiskokiinnikkeen ansiosta. Tuotteeseen voidaan liittää jälkiasennettavia lisämoduuleita. Koje on varustettu saranakantisella merkintäikkunalla ryhmämerkinnöille.

#### ETIM-tiedot:

Napojen määrä yhteensä	2
Suojattujen napojen määrä	1
Nimellisjännite	240 V
Mitoitettu eristysjännite Ui	500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp	4 kV
Nimellisvirta	25 A
Mitoitettu vikavirta	0.03 A
Vikavirran tyyppi	A
Virranrajoitusluokka	3
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2	6 kA
Mitoitettu katkaisuvirta Icn EN 61009-1 mukaan	6 kA
Katkaisukäyrä	hidastamaton
Sykäysvirrankestoisuus	0.25 kA
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50 Hz
Laukaisukäyrä	B
Juontava 0-napa	kyllä
Lukitsin	kyllä
Ylijänniteluokka	3
Ympäristön likaantumistaso	2
Ympäristön lämpötila käytön aikana	-25 °C - 40 °C
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	2
Upotussyvyys	68 mm
Uppoasennus	kyllä
Virhelaukaisusuojattu	ei
Kotelointiluokka (IP)	IP2X
Liitettävä johdin, lanka	1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
Liitettävä johdin, monisäikeinen	1 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>

#### Hyväksynyt / merkinnät:

