



ECR180D

Energiamittari 1-vaiheinen, suora 80A, 2 moduulia, Modbus, MID

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250612231447
Sähkönumero: 6773555

MID-hyväksytty energiamittari 1-vaiheisten sähköpiirien energiankulutuksen taka- ja laskutusmittaukseen. kWh-lukema on helposti luettavissa mittarin digitaaliselta näytöltä. Energiankulutustieto voidaan etälukea myös MODBUS-lähdön kautta ulkopuoliseen valvontajärjestelmään. Tariffimittaus T1, T2 ohjaus 230V jänniteohjeella, MODBUS T3 - T8.

ETIM-tiedot:

Mittarin tyyppi	elektroninen
Mitoitusvirta (In)	80 A
Maksimivirta (Imax)	80 A
Mitoitusjännite (Un) N-L	92 V - 276 V
Taajuus	45 Hz - 65 Hz
Tarkkuusluokka	B
Napaisuus	yksivaiheinen
Malli / Tyyppi	suoramittaus
Energiamuoto	päätö- ja loisteho
Soveltuu	hankinta/syöttö
Tariffityyppi	monitariffi
Tariffin ohjaus	sisäinen/ulkoinen
Mittaustyyppin kuormitusprofiili	ei
Takaisinpyörityksen esto	kyllä
Kalibroitu	kyllä
Hyväksyntä	mittalaitedirektiivi
Pulssilähtö	optinen
Ilmaisun muoto	digitaalinen
Asennustapa	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	2
Leveys	36 mm
Syvyys	60 mm
Korkeus	92 mm
Väyläliitäntä	Modbus
EEC40-merkintä	ei
Lukituskoodi	ei
Numeroiden lukumäärä (laskuri)	9
Kotelointiluokka (IP)	IP20

Hyväksynät / merkinnät:

