

## PUSH BUTTON x8 TW

**E-No.**                      **GTIN**  
 \*UNDEFINED TEXT\*      4015120431388

### Produktbeschreibung

- 8-fach Taster Tunable White
- Zur Steuerung von Lichtszenen und zur manuellen Übersteuerung von Leuchten



### Technische Daten

#### ALLGEMEIN

Geräteklasse	Taster
Produktinweis	Separate DALI-Spannungsversorgung erforderlich
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre

#### BEFESTIGUNG

Montageart	Einbau
Montageort	Wand
Einbaumaß	Einbaulänge: 55,5 mm x Einbaubreite: 55,5 mm x Einbautiefe: 8 mm
Anschlussart	Steckklemme
Anschließer Leiterquerschnitt	0,5 – 0,75 mm <sup>2</sup>

#### GEHÄUSE

Abmessungen	Länge 71 mm x Breite 71 mm x Höhe/Tiefe 21,5 mm
Gewicht	106 g
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	-10 °C...+40 °C
Relative Luftfeuchte	5 – 93 %, nicht kondensierend
Farbe	weiss

#### ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Schutzklasse	III
--------------	-----

#### AUTOMATION


Busspannung	9,5 - 24 V DC
-------------	---------------

## PUSH BUTTON x8 TW

**E-No.**                      **GTIN**  
\*UNDEFINED TEXT\*      4015120431388

### Masszeichnung

---



### Ausführliche Produktbeschreibung

---

- 8-fach Taster Tunable White
- Zur Steuerung von Lichtszenen und zur manuellen Übersteuerung von Leuchten
- Standardfunktionen: Ein, aus, dimmen
- Zwei Lichtszenen können individuell erstellt und gespeichert werden